

Einstellungen

Administrator

- [Benutzer verwalten](#)
- [Netzlaufwerk konfigurieren](#)
- [Push-Geraete verwalten](#)
- [Powerbird Sync](#)

Benutzer verwalten

Benutzer

Neu anlegen

1. Admin, Benutzer, Neuer Benutzer
2. Name, E-Mail, Powerbird-Kuerzel eingeben
3. Rolle zuweisen
4. Einladen - Benutzer erhaelt E-Mail

Rollen

- Benutzer: Standardzugang
- Urlaub genehmigen: Kann Antraege genehmigen
- Geschaeftsfuehrer: Auswertungs-Dashboard
- Admin: Vollzugang

Funktionen

Im Bearbeiten-Dialog koennen Kalender, Urlaub, Stunden, Krankmeldung, Dokumente etc. pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.

Netzlaufwerk konfigurieren

Netzlaufwerk

Unter Admin, Netzlaufwerk werden SMB-Freigaben konfiguriert.

Zugangsdaten

- Server: IP-Adresse (z.B. 192.168.13.20)
- Benutzer und Passwort
- Domain (Standard: WORKGROUP)

Werkzeugbilder

Freigabe-Name z.B. Pictures. Testen-Button prüft Verbindung.

Dokument-Freigabe

Freigabe-Name z.B. Powerbird plus Unterverzeichnis z.B. PB/DATA/Dokumente.

Push-Geraete verwalten

Push-Geraete

Unter Admin, Push-Geraete sind alle registrierten Mobilgeraete sichtbar.

Pro Mitarbeiter werden Plattform, Registrierungsdatum und letzte Aktivitaet angezeigt.

Mit Abmelden wird ein einzelnes Geraet entfernt. Mit Alle abmelden werden alle Geraete eines Mitarbeiters entfernt - sinnvoll bei Austritt.

Powerbird Sync

Powerbird Sync

Synchronisiert automatisch Daten zwischen Portal und Powerbird.

Was wird synchronisiert

- Urlaub: Portal-Antraege nach Powerbird; Powerbird-Urlaube ins Portal
- Krankmeldungen nach Powerbird
- Status-Updates bei Genehmigung oder Ablehnung

Intervall

Standard: alle 5 Minuten. Aenderbar unter Admin, Powerbird Sync. Manuell ausfuehren ueber Jetzt synchronisieren.